※【SSID】・【パスワード】が必ず必要です。ご準備下さい。 ※プロバイダ情報などの設定は必要ございません。 ※バージョンやカスタマイズにより表示方法は異なります。

アップルメニューから「システム環境設定…」をクリックします。



ネットワーク」をクリックします。



③画面右の[AirMac]をクリックし、「入」にします。 [ネットワーク環境]のプルダウンをクリックし、[自動]を クリックします。次に「詳細」をクリックします。



 ④「TCP/IP」タブを選択し、「IPv4 の構成:」:「DHCP サー バを使用」を選択します。

💎 Wi-Fi Wi-Fi	TCP/IP DNS WINS 802.1X プロキシ	ハードウェア
IPv4 の構成:	DHCP サーバを使用	
IPv4 アドレス:		DHCP リースを更新
サブネットマスク:	DHCP クライアント ID:	
ルーター:		(必要な場合)
IPv6 の構成:	(自動 \$)	
ルーター:		
IPv6 アドレス:		
プレフィックス長:		

⑤「Wi-Fi」タブを選択し、+ボタンをクリックします。



 ⑥[Wi-Flネットワークプロファイルを追加します。]画面 が表示されますので[ネットワークを選択]をクリック します。

Wi-Fi ネットワークプ 追加したいプロファイルの す。	<b>ロファイルを追加します。</b> 名前とセキュリティの種類を入力しま
ネットワーク名: セキュリティ: なし	÷
? ネットワークを選択	キャンセル OK

⑦利用可能なネットワーク一覧が表示されますので ご利用の「SSID」をクリックします。

下のリストから追加したい	ヽWi-Fi ネットワークを選択します。
使ったこ	1
- Ay1-5	
rumiso Lours 1	A 🔶
elecom	£ (\$
netjapa	≜ <del>©</del>
+ - 3917-281997	して単糸する形体に並べ用えます。

⑧セキュリティにご利用の「パスワード」を入力し、
「OK」をクリックします。
すべての画面を[OK」や[適用」で設定しネットワーク

画面で状況が[接続]になっていれば設定完了です。

Wi-Fi ネットワーク: 追加したいプロファイルの す。	<b>プロファイルを追加します。</b> の名前とセキュリティの種類を入力しま
ネットワーク名:	
セキュリティ:	÷
	ワードを表示
? ネットワークを選択	「キャンセル」 OK