※無線で接続される場合は、ご準備いただいた機器の取扱説明書を参考にし設置・初期設定をしてご利用下さい。 ※プロバイダ情報などの設定は必要ございません。 ※バージョンやカスタマイズにより表示方法は異なります。

①スタート画面から「コントロールパネル」をクリックします。



②[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。 ※表示方法はカテゴリ表示になります。



③「ネットワーク接続の管理」をクリックします。



④ローカルエリア接続を選択して右クリックし、
「プロパティ」をクリックします。
※ユーザーアカウント制御画面が表示されましたら
「続行」をクリックします。

00-	👰 « ネットワ	•	67 検索		
- 22理 -	■ 表示 ▼	🗙 このネットワー	- ク デバイス	を無効にする »	(
名前	状態	デバイス名	接続	ネットワークのカテ	
LAN また	は高速インターネ	ש ל- (1)			
	コーカル エリア接 ^ネ ットワーク 6、3 ntel(R) PRO/100	続 ネットワー 無効にする 状態(U) 診断(A) ブリッジ掛	5(B) 發続(G)		
		ショートカ 削除(D) 名前の変更 プロパティ	ットの作成(E(M) r (R)	5)	

⑤「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」 を選択し、[プロパティ]をクリックします。

けんの酒日を(声田	1 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	構成	λ(C)
	04.9(0)		
Trend Micro Com へらいたちょしつ トン	mon ⊦irewall Driver 1		*
QOS / \/)ット スリン Missana 4 ⇒ ⇒ L□	/ユーフ …ち田つ=/ルト→いいた	***	
Microsoft ネッドフ インカーラット プロト		·77/H	E
インターネット プロト	รามปรีพีลว 4 (TC	P/IPv4)	
Link Laver Tagel	Diana Mag	. LO Driver	
<u></u> +	<u> </u>		
、トール(N)	肖川涂(U)	วือ/กร	7√(R)
目的 ピロトコル ノイト・	カーネット プロトコル・3	相互接続されたな	キズキナン
、トール(N)	1余(U)		ř₁(R) ≠**≠+>
	は次の項目を使用 Trend Micro Com QOS / Kysト スケジ Microsoft ネットワ インターネット フロ Unite Layor Topal	は次の項目を使用します(O): Trend Micro Common Firewall Driver QGS パケット スケジューラ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ インターネット プロトコル パージョン 4 (TO Toyle Lever Toyley Discovery Magnetic Link Lever Toyley	構成 は次の項目を使用します(O): Trend Micro Common Firewall Driver QGS パクット スグジューラ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 インターネット プロトコル パージョン 4 (TCP/IPv4) Univ Leven Tapeleon Discovery Mapper 1/O Driver ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑥「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、[OK]をクリックします。以上で設定は完了です。

